

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **УЗО-1** Адаптер со встроенным устройством защитного отключения (УЗО)

Устройство предназначено для подключения бытовых приборов мощностью менее 3600 Вт к незащищенным бытовым электросетям и защиты людей от возможного возникновения тока утечки.

Применяется для приборов с отсутствующим заземлением, для устройств, металлический корпус (или отдельные его части) которых могут быть источником поражения человека электрическим током: стиральные машины, посудомоечные машины, варочные плиты и другие устройства, у которых отсутствует заземление или оно повреждено, либо если они подключены к сети 220В, заземление которой ненадежно / отсутствует или не соответствует требованиям безопасности.

Подключается к стандартной розетке и не требует специального монтажа.

При возникновении тока утечки УЗО-1 автоматически отключит питание подключенного прибора. Время реагирования <30мс. УЗО-1 имеет блок самопроверки — имитация возникновения тока утечки с целью проверки его работоспособности. Рекомендуется проверять работоспособность УЗО раз в месяц.

### Обозначение символов:

1. Индикатор подключения к сети. Если индикатор горит красным – защита активна
2. Кнопка «СБРОС». Нажатие на кнопку сброс активирует защиту вновь после ее отключения в случае возникновения тока утечки
3. Кнопка «ТЕСТ». Искусственное создание тока утечки с целью проверки исправности устройства

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите УЗО-1 к розетке 220В
2. Перед началом использования обязательно проверить работоспособность УЗО-1!
  - Нажмите кнопку «СБРОС», индикатор загорится красным
  - Нажмите кнопку «ТЕСТ», индикатор должен выключиться
3. Подключите прибор к УЗО-1. Нажмите кнопку «СБРОС» для активации защиты и дальнейшего использования. Не используйте устройство, если тест не сработал!

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход: 220-240В ~ 50 Гц

Макс. мощность: 3600 Вт, 16 А

Вес: 147 гр

Габариты: 40 мм x 120 мм x 58 мм (без учета вилки)

Рекомендованная температура работы: -5°C... +40°C при относительной влажности не более 50%

Температура хранения: -10°C... +45°C при относительной влажности не более 65%

Реагирование на ток утечки: 30 мА минимум

Время реагирования: 30 мс

Класс защиты корпуса: IP40

### Внимание!

1. Использовать только внутри помещения. Избегать попадания влаги на устройство
2. Не разбирать, не бросать. Запрещено использовать данное устройство в случае возникновения каких-либо повреждений
3. Максимальная температура, при которой возможно продолжительное (более суток) использование УЗО-1, не должна превышать +35°C
4. Максимальная высота над уровнем моря – 2000 м
5. Данное устройство не должно использоваться в условиях повышенного магнитного поля. Магнитное поле окружающей среды не должно превышать уровень магнитного поля Земли более, чем в 5 раз
6. Искривление волны тока – не более 5%
7. Неправильное обращение с электричеством опасно для жизни
8. Отключайте устройства от сети, если вы их не используете

# Гарантийный талон

The power supply specialist  
**ROBITON®**

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник Бэттэрис" по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

<b>Модель изделия:</b>		М.П. Фирмы-продавца
<b>Фирма-продавец:</b>	<b>Адрес фирмы-продавца:</b>	
<b>Дата продажи:</b>	<b>Гарантийный срок: 12 месяцев</b>	
<b>Подпись продавца:</b>		

- Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
- Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
- Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
- Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
- Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
- Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
  - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
  - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
- Гарантия не распространяется на:
  - механические повреждения;
  - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.